



ИБП Eaton Ellipse ECO 500 IEC (EL500IEC) - ИБП Eaton Ellipse ECO - Брошюра (Русский язык)

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-ellipse-eco/eaton-ellipse-eco-500-iec/>

Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 ВА



Линейка Eaton Ellipse ECO



Простая интеграция Eaton Ellipse ECO



Энергоэффективная защита для компьютеров и рабочих станций

- Благодаря эффективному схемотехническому дизайну и функции EcoControl (в USB моделях), которая автоматически отключает периферийные устройства при выключении основного оборудования, Eaton Ellipse ECO помогает вам сэкономить до 25 % электроэнергии, по сравнению с ИБП предыдущего поколения
- Ellipse ECO обеспечивает не только резервное питание от батарей при пропадании сети, но и эффективную защиту от повреждений, вызванных скачками напряжения
- Соответствующий стандарту IEC 61643-1 по уровню защиты нагрузки от скачков напряжения, Ellipse ECO также защищает информационные соединения, такие как Ethernet, Интернет и телефонные линии

Простота интеграции и установки

- Ellipse ECO доступен в вариантах с четырьмя (модели 500/650/800) или восемью (модели 1200/1600) розетками Schuko (DIN) или French (FR) для легкого подключения любого компьютерного оборудования и периферийных устройств. Кроме того, доступны модели с розетками IEC
- Сверхплоская конструкция Ellipse ECO облегчает установку в любом месте: возможно вертикальное расположение ИБП, горизонтальное (например, под монитором), установка в 19" стойку (с опциональным комплектом 2U) и настенный монтаж (с опциональным крепежным комплектом)
- В стандартную комплектацию моделей с USB портом входит USB-кабель и диск с ПО Eaton, которое совместимо со всеми основными операционными системами (Windows 7 Vista, XP Linux и Mac OS)

Полное душевное спокойствие

- Периодическое тестирование батареи обеспечивает своевременное оповещение о необходимости ее замены
- Сменные батареи способствуют увеличению срока службы ИБП
- Кнопочный выключатель позволяет легко восстановить питание после перегрузки или короткого замыкания

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Ellipse ECO

- 1 4 розетки с резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения
- 2 4 розетки с защитой от скачков напряжения
- 2a 2 розетки EcoControl (1200 и 1600)
- 3 Защита линии связи
- 4 Порт USB
- 5 Сменные батареи
- 6 Кнопка сброса (автоматического выключателя)

Eaton Ellipse ECO 1200/1600



Eaton Ellipse ECO 500/650/800

- 1 3 розетки с резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения, 1 розетка только с защитой от скачков напряжения
- 1a 1 розетка EcoControl (модели USB)
- 2 Защита Tel/Internet и Ethernet
- 3 Порт USB (модели USB)
- 4 Сменные батареи
- 5 Кнопка сброса (автоматического выключателя)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 500 | 650 | 650 USB | 800 USB | 1200 USB | 1600 USB |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность (ВА/Вт) | 500 ВА /300 Вт | 650 ВА /400 Вт | 650 ВА /400 Вт | 800 ВА /500 Вт | 1200 ВА /750 Вт | 1600 ВА /1000 Вт |
| Применение | | | | | | |
| Количество розеток | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения / только с защитой от скачков напряжения | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 4/4 |
| Характеристики | | | | | | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В | | | | | |
| Входное напряжение | До 161-284 В (настраивается) | | | | | |
| Выходное напряжение | 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В) | | | | | |
| Частота | 50-60 Гц, автовыбор | | | | | |
| Входная защита | Автоматический выключатель с возможностью повторного включения. | | | | | |
| Особенности | | | | | | |
| Энергоэффективная конструкция | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция EcoControl | - | - | Да, до 20% энергосбережения* (автоматическое отключение бездействующих периферийных устройств) | | Да, до 25% энергосбережения* | |
| Защита от скачков напряжения | Устройство защиты от скачков напряжения, соответствует стандарту IEC 61643-1 | | | | | |
| Батареи | | | | | | |
| Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные (заменяемые) | | | | | |
| Автоматический тест батарей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Холодный запуск (без сетевого питания) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от глубокого разряда | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа |
| Индикатор замены батареи | Светодиодный индикатор + звуковой сигнал | | | | | |
| Время работы от батареи при нагрузке 50% | 9 минут | 9 минут | 9 минут | 11 минут | 10 минут | 11 минут |
| Время работы от батареи при нагрузке 70% | 5 минут | 6 минут | 6 минут | 6 минут | 6 минут | 6 минут |
| Коммуникации | | | | | | |
| Коммуникационный порт | - | - | Порт USB (кабель прилагается) | Порт USB (кабель прилагается) | Порт USB (кабель прилагается) | Порт USB (кабель прилагается) |
| ПО | - | - | Диск с ПО Eaton Intelligent Power software в комплекте поставки (совместимо с: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux) | | | |
| Защита линий связи | Телефон/модем/интернет и Ethernet | | | | | |
| Стандарты | | | | | | |
| Безопасность/EMC | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Отчет CB, маркировка CE | | | | | |
| Защита от скачков напряжений | IEC 61643-1 | | | | | |
| Размеры и вес | | | | | | |
| Размеры В x Ш x Г | 263 x 81 x 235 мм | 263 x 81 x 235 мм | 263 x 81 x 235 мм | 263 x 81 x 235 мм | 305 x 81 x 312 мм | 305 x 81 x 312 мм |
| Вес | 2,9 кг | 3,6 кг | 3,6 кг | 4,1 кг | 6,7 кг | 7,8 кг |
| Поддержка и обслуживание клиентов | | | | | | |
| Двухлетняя гарантия | Замена или ремонт оборудования, включая батарею | | | | | |
| Гарантия+ | Оptionальная гарантия на 3 года (в зависимости от страны, см. веб-сайт www.eaton.com/powerquality) | | | | | |

* по сравнению с ИБП предыдущего поколения

| Номера изделий | 500 | 650 | 650 USB | 800 USB | 1200 USB | 1600 USB |
|--|----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Розетки French (FR) | EL500FR | EL650FR | EL650USBFR | EL800USBFR | EL1200USBFR | EL1600USBFR |
| Розетки Schuko (DIN) | EL500DIN | EL650DIN | EL650USBIN | EL800USBIN | EL1200USBIN | EL1600USBIN |
| Розетки IEC | EL500IEC | EL650IEC | EL650USBIEC | EL800USBIEC | EL1200USBIEC | EL1600USBIEC |
| Принадлежности | | | | | | |
| Комплект для установки в 19" стойку (2U) | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK |
| Комплект настенного крепления ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL |



FR DIN IEC

